



# PROGRAMACIÓN DISPLAY 633 PROGRAMATION DISPLAY 633

MECANISMOS Y ACCESORIOS, S.A.  
Políg. Ind. Navisa, Calle E, n.º 2 - 20  
Tlf.: 34 5 4630562 - Fax: 34 5 4657955  
41006 Sevilla - ESPAÑA



## CONEXIONES / CONNECTIONS:

La instalación necesaria será la bajada por hueco de 2 hilos de alimentación, más:  
*The required electrical installation in 2 supply wires down the shaft, plus:*

- |  |                      |  |                    |
|--|----------------------|--|--------------------|
| - 2 hilos de señal (A + B)             | ( hasta 4 paradas )  | - 2 signalling wires (A + B)             | ( up to 4 stops )  |
| - 3 hilos de señal (A + B + C)         | ( hasta 8 paradas )  | - 3 signalling wires (A + B + C)         | ( up to 8 stops )  |
| - 4 hilos de señal (A + B + C + D)     | ( hasta 16 paradas ) | - 4 signalling wires (A + B + C + D)     | ( up to 16 stops ) |
| - 5 hilos de señal (A + B + C + D + E) | ( hasta 32 paradas ) | - 5 signalling wires (A + B + C + D + E) | ( up to 32 stops ) |

Entradas ( A + B + C + D + E ) con positivos o negativos más flechas.  
*Inputs ( A + B + C + D + E ) with positive or negative wires plus arrows.*

ALIMENTACIÓN: 12 - 24 Vdc ± 20% / **SUPPLY** 12 or 24 Vdc ± 20%.

CONFIGURACIONES ESTÁNDAR SELECCIONABLES MEDIANTE SWITCHES:  
**STANDARD CONFIGURATIONS SWITCH-SELECTABLE:**

S1	S2	S7	S8	SECUENCIA / SEQUENCE
0	0	0	0	0 1 2 3 ... 31
1	0	0	0	-1 0 1 2 ... 30
0	1	0	0	-2 -1 0 1 ... 29
1	1	0	0	-3 -2 -1 0 ... 28

S3	S4	CAR. / CHAR.
0	0	
1	0	
0	1	
1	1	(a definir / to be specified)

	S5	S6
0	car. / char.	sec. / seq. 0 1 2 3....
1	car. / char.	sec. / seq. 0 E 1 2 ...

0 : OFF  
1 : ON

Para otras configuraciones, indicar secuencia en el pedido; es posible representar todos aquellos números, letras o símbolos factibles con dígitos de 7 segmentos.

*For other configurations, please indicate sequence when ordering; it is possible to represent any number, letter or symbol that may be constructed with 7 segments:*