

# МАГНУС

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОД РЕГУЛИРОВАННЫЙ «МАГНУС – 21»  
ПАСПОРТ 2103.00.000.ПС

<i>Питающая сеть</i>	
Род тока сети	переменный
Число фаз	1
Напряжение, В	220±10%
Частота сети, Hz	50; 60
Потребляемый ток, не более, А	1,2
<i>Силовой выход на двигатель</i>	
Род тока сети	постоянный (ШИМ)
Напряжение, В	0-40
Потребляемый ток, не более, А	8
Ток срабатывания защиты, А	8
Тип двигателя	мотор-редуктор постоянного тока
<i>Цепи связи со станцией</i>	
Тип входов ОТКР, ЗАКР	Сухой контакт / +24В
Тип выходов ВКО, ВКЗ, РЕВ (с пассивной защитой)	Сухой контакт, биполярный электронный ключ, 150мА, 60В
Тип выходов ВКО, ВКЗ, РЕВ (с активной защитой)	Сухой контакт, биполярный электронный ключ, 100мА, 400В
<i>Общие</i>	
Степень защиты по ГОСТ14254	IP 52
Масса, не более, кг	2,5
Предельные рабочие значения температуры воздуха, °С	-5..+55